

Eurolite CLX-16



TECHNICAL FACTS:

DMX-Lichtsteuerung 16 Kanäle

- 8 Kanalfader mit LED
- 8 Kanäle schaltbar über Latch-Tasten
- Fade Time-Taste zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
- Master-Fader mit LED zur Einstellung des Gesamt-Ausgangspegels
- Audio-Regler mit LED zur Einstellung der Musik-Empfindlichkeit
- Speed-Regler zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
- Flashtaster pro Kanal und Master-Flash (Full On-Taste)
- LED-Anzeige aller Modi
- 30 frei programmierbare Programme
- Dimmer: Manuelle Kontrolle der Kanäle über Fader
- Full On: Alle Kanäle werden gleichzeitig eingeschaltet
- Programmgeschwindigkeit über Speed-Regler oder Tap Sync-Taste einstellbar
- Musiksteuerung über externen Signalanschluss oder eingebautes Mikrofon
- Audio-Eingang über Cinch-Buchse
- Fußschalteranschluss über 9-polige Sub-D Buchse
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil